

Schlüsselbundfernbedienung – Alarm

HmIP-KRCA-2

Die praktische Schlüsselbundfernbedienung ist die ideale Erweiterung zum komfortablen und intelligenten Bedienen der Homematic IP Sicherheitslösung. Der gewünschte Alarmmodus kann einfach beim Heimkommen oder Verlassen des Hauses per Tastendruck aktiviert und zusätzlich Licht eingeschaltet werden.



TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	1x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer	5 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10 bis +55 °C
Gewicht (inkl. Batterien)	38 g
Abmessungen (B x H x T)	38 x 75 x 14 mm
Stromaufnahme	100 mA max.
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 / MHz 869,4-869,65 MHz

HIGHLIGHTS

- Ideal für den Schlüsselbund
- Hohe Funkreichweite von bis zu 200 m
- Robustes, temperaturbeständiges Gehäuse
- Optisches Feedback über integrierte Geräte-LED

ANWENDUNGSBEREICHE

Licht und Beschattung, Sicherheit und Alarm

LIEFERUMFANG

Schlüsselbundfernbedienung – Alarm
1x 1,5 V LR03/Micro/AAA
1x Schlüsselring
Bedienungsanleitung

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	160741A0
EAN-Code	4047976607419
Kurzbezeichnung	HmIP-KRCA-2
Verpackungseinheit	144
Maße Verpackung	122 x 93 x 36 mm
Gewicht inkl. Verpackung	100,5 g

SMARTE BEDIENUNG FÜR EIN SICHERES ZUHAUSE

Mithilfe der handlichen Schlüsselbundfernbedienung können die Alarmmodi „Vollschutz“, „Hüllschutz“ und „Unschärf“ ganz einfach per Tastendruck aktiviert oder deaktiviert werden. Über die zusätzliche Licht-Taste kann z. B. die Beleuchtung im Eingangsbereich ein- beziehungsweise ausgeschaltet werden.

PRAKTISCHE FERNBEDIENUNG FÜR DEN SCHLÜSSELBUND

Dank der kompakten Bauform passt die kleine Fernbedienung in jede Hosentasche – oder an den Schlüsselbund. So kann sie flexibel im Zuhause, im Außenbereich oder im Auto beim Heimkommen eingesetzt werden. Sollte die Fernbedienung unterwegs einmal verloren gehen, kann sie einfach über die App gesperrt werden.

SICHERHEIT DURCH OPTISCHES FEEDBACK

Beim Aktivieren der Modi „Hüllschutz“ oder „Vollschutz“ signalisiert die Status-LED, wenn beispielsweise aufgrund eines geöffneten Fensters nicht scharfgeschaltet werden kann.

LEISTUNGSSTARK UND ROBUST

Die besonders hohe Funk-Reichweite von bis zu 200 Metern ermöglicht beispielsweise das Abschalten des Vollschutzes bereits auf dem Weg zur Tür. Das Gehäuse aus halogenfreiem, glasfaserverstärktem Kunststoff macht die Fernbedienung besonders robust und ist dank des hohen Temperaturbereichs jeder Situation gewachsen. Jeder Tastendruck wird direkt über die integrierte Status-LED bestätigt.

BESONDERS LEISTUNGSSTARK

Arbeitet zuverlässig bei einer Umgebungstemperatur zwischen -10 °C und $+55\text{ °C}$ und ist damit jeder Alltagssituation gewachsen. Die besonders hohe Funk-Reichweite von bis zu 200 Metern ermöglicht beispielsweise auch das Schalten der Außenbeleuchtung oder des Garagentors direkt vom Auto aus.

