



# FUNK-GONG MIT TASTER & STOFFBEZ. ORCHESTRA, BATTERIE 58 MEL. 150M GRAU

FUNK-GONG ORCHESTRA

0082810412

4006341730800

DB600-R

## GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - wählen Sie aus 58 Melodien Ihren Favoriten
- INDIVIDUELL - die Lautstärke ist in einem Bereich bis 100 dB in 4 Stufen + Stummschaltung einstellbar, außerdem bietet der Funk-Gong neben der einstellbaren Lautstärke auch ein optisches Signal und ist damit auch bei lauter Umgebung und für Schwerhörige bestens geeignet
- EINFACH - dank Funkübertragung ist für die Montage keine Verdrahtung notwendig
- SICHER - die maximalen Reichweite von 150m (Freifeld) gewährleistet eine sichere Übertragung des Funksignals über große Entfernungen
- PRAKTISCH - der Funkgong ist mit der Funk-Gong-Serie Orchestra kompatibel auf bis zu 20 Sender erweiterbar und somit ideal für Häuser mit mehreren Eingängen geeignet

## ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe

Artikelnummer 0082810412

EAN-Nummer 4006341730800

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Melodien 58

B1 - Anzahl Batterien 1

B1 - Elektrochem. System Lithium-Cobalt-Oxid

B1 - enthalten Ja

B1 - Gewicht je Batterie [g] 40 g

B1 - IEC-Bezeichnung ICR18650

B1 - Kapazität 1.500 mAh

B1 - Lithiumbatterie 1

B1 - Lithiumgewicht [mg] 12.000 mg

B1 - Nennspannung 3,7 V

B1 - Typ\_Oxaion ICR18650

<b>B1 - wiederaufladbar</b>	Ja
<b>B2 - Anzahl Batterien</b>	1
<b>B2 - Zellen je Batterie</b>	8
<b>B2 - austauschbar</b>	Ja
<b>B2 - Elektrochem System</b>	Alkali-Mangan
<b>B2 - enthalten</b>	Ja
<b>B2 - Gewicht je Batterie [g]</b>	8 g
<b>B2 - IEC-Bezeichnung</b>	LRV08
<b>B2 - Nennspannung</b>	12 V
<b>B2 - Typ_Oxaion</b>	8LR932
<b>B2 - weitere Bezeichnung</b>	A23, 8LR23, LRV08, 8R932, E23A, SA23, MN21, 23AE, 3 LR51, V23GA, 8LR932, GP23A, WE23A, CA20, L1028, E23A, V23A, V23PX, G23A, LR23, LR23A, UM23A, RVO8, MS21, K23A, 3LR50, A23S, P23GA, VR22, 8F10R, MN23, PX23, EPX23, KX23, RPX23, 4NR23, R23A, 23A
<b>Batterie Anzahl &amp; Typ</b>	1 * ICR18650 / 1 * LRV08
<b>Batterie austauschbar</b>	Fest verbaut
<b>Batterie enthalten</b>	Ja
<b>Batterieladezeit</b>	150 min
<b>Batterietyp System</b>	ICR18650_A /
<b>Breite netto mm</b>	89 mm
<b>CE Zeichen</b>	Ja
<b>Montageart</b>	Aufputz
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Anzahl der Kanäle</b>	20
<b>Reichweite (Freifeld)</b>	150 m
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart</b>	Schraube
<b>Funkfrequenz</b>	433,92 MHz
<b>Mit Beschriftungsfeld</b>	Ja
<b>IP-Schutzart</b>	IP20
<b>Frequenzband</b>	433,05 - 434,79 MHz
<b>Gewicht netto gr</b>	348 g
<b>Höhe / Tiefe netto mm</b>	125 mm
<b>Länge netto mm</b>	89 mm
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-5°C - 35°C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung)</b>	0°C - 25°C
<b>Volumen in cm³</b>	990 cm³
<b>Anwendungsbereich</b>	innen & außen
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Beschreibung</b>	Das Orchestra Funk Gong System bieten Ihnen eine Vielzahl verschiedenster Einsatzmöglichkeiten. Alle Funk Tür-Gongs sind untereinander kompatibel und mit dem Orchestra Zubehör, wie dem Funk Klingeltaster, Funk

Bewegungsmelder und Funk Tür-Fensterkontakt auf bis zu 20 Sender/Empfänger erweiterbar.

Dank Funk-Übertragung nahezu überall einsetzbar.

Mit einer Reichweite von 150 m (Freifeld) kann der Empfänger auch in großen Entfernungen zum Klingeltaster platziert werden. Der strahlwassergeschützte Taster (IP55) ist ideal für den Außenbereich geeignet und benötigt dank Funkübertragung keine Verdrahtung mit dem Gong. So können Sie den Klingeltaster ohne großen Aufwand an Ihrer Haustüre im Außenbereich befestigen, während Sie den Empfänger in einem beliebigen Raum in Ihrem Zuhause platzieren können. Auch können Sie den Gong bei Bedarf in einen anderen Raum mitnehmen.

Optimale Benachrichtigung durch die Kombination von optischem und akustischem Signal auch bei lauter Umgebung, damit auch ideal für Personen mit verminderter akustischer Wahrnehmung. Dank der praktischen LED Signalanzeige verpassen Sie selbst dann keinen Besuch mehr, wenn die akustische Anzeige einmal nicht ausreichen sollte.

Individuelle Einstellungen wählbar.

Neben den 58 wählbaren Melodien, lässt sich bei diesem Funk Gong von REV auch die Lautstärke bis 100 dB einstellen. Dieser Funk-Gong ist mit einer zufälligen und selbst lernenden Codierung ausgestattet, was den Kopplungsprozess wesentlich vereinfacht und den Betrieb des Gongs auch mit mehreren Sendern ermöglicht.


Mit der einstellbaren Rufunterscheidung, können Sie an der abgespielten Melodie erkennen, an welcher Tür der Besuch den Klingeltaster betätigt hat. Nutzen Sie den Funk Tür-Gong mittels der optional erhältlichen Bewegungsmelder und Tür-Fensterkontakte auch zur Raumüberwachung.

---

## MEDIA

---

### Schutzartzeichen



---

*Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten*