

In:8 Out:1 Cascade: ☐ Terr.-Amp: ☐ QS-LNB: ☐ NT / PS: ☐ DiSEqC 2.0: ☒



- 8 SAT-ZF Eingänge
- DiSEqC - Prioritätsumschaltung:
 1. Uncommitted Switch
Wenn nicht gesendet, dann
 2. Positionierer 1.1
- 127 Satellitenpositionen zuweisbar
- 8 SAT-IF Inputs
- DiSEqC – Priority Switch:
 1. Uncommitted Switch
If not sent then
 2. Positioner 1.1
- 127 Satellite positions programmable

Besonderheiten / Features:

Kurzschlussfest / short circuit protected

LED – Anzeige des ausgewählten Einganges / LED display 'selected input'

LED – Anzeige Fehler / LED display 'error'

Technische Daten Technical Data

Frequenzbereich: Frequency range:	950 - 2200	MHz
Eingänge Inputs:	8	
Teilnehmerausgänge: Subscriber Outputs:	1	
Durchgangsdämpfung: Through Loss:	4	dB
Entkopplung SAT/SAT: Isolation SAT/SAT:	>30	dB
Max. Ausgangspegel SAT: Max. Outputlevel SAT:	110	dBμV
Steuersignal Umschaltung: Control Signal Switch:	• Uncommitted Switch¹ • Drive East/West • Halt • Store 1-127 • Goto 1- 127	

Spannungsversorgung Power supply

Stromaufnahme vom Receiver Current drawn from Receiver:	30	mA
Stromabgabe an LNB: Current to LNB:	400	mA

Bestellnummer / Order number: **910.040.01** PS 8/1

¹ Priorität 'uncommitted switch', Priority uncommitted switch'