

X21 1S



- ✓ BlindScan
- ✓ bis zu 10000 Kanäle
- ✓ Unicable
- ✓ Auto DiSEqC
- ✓ Mosaik
- ✓ 200 MHz CPU
- ✓ OSD in 22 Sprachen
- ✓ 1 SmartCard Leser
- ✓ FastZapping
- ✓ PIG - Bild/Ton im Menü

VANTAGE®

www.vantage-digital.com

X21 1S

Technische Daten

Tuner

Eingangssymbolrate:	2 - 45 MS / s
Signal Level:	-25 - -75 dBm
Frequenzbereich:	950 MHz bis 2150 MHz

LNB Steuerung

Palisation:	13 / 18V [max. 400 mA]
22 KHz Ton:	+ / - 4KHz
	Amplitude: 0,8V, +/- 0,2V
DiSEqC:	1.0, 1.1, 1.2, USUALS

Audio / Video Dekoder

Video Formate:	4:3 & 16:9
Video Auflösung:	720 x 576 (PAL)
Audio Dekoder:	MPEG Audio Layer 1 & 2
Transport Stream:	MPEG ISO 2

System

Flash Speicher:	2 MB
SDRAM:	16 MB
EEProm:	32 KByte
Prozessor:	ST15119, 200MHz

Conditional Access System

Smartcard:	1 Slot
	Conax, Xcrypt, DGCrypt, Crypton

RF-Modulator

Ausgangsfrequenz:	470 MHz bis 860 MHz
Ausgangskanäle:	CH 21-69
TV-Standard:	PAL D/K, PAL B/G, PAL I

Anschlüsse

TV SCART:	1x SCART
VCR SCART:	1x SCART
RCA:	Video x 1, Audio x 2
Daten:	9 Pin D-Sub, RS232C
S/PDIF:	optisch
Tuner:	IEC169, F-Stecker, weiblich

Stromversorgung

Eingangsspannung:	AC 90-240V, 50 Hz/60 Hz
Strom Aufnahme:	25W max. (unter 7W im StandBy)

Abmessungen

Maße: (L x B x H):	300mm x 210mm x 62mm
Gewicht:	ca. 2,0 kg

Special Features

BlindScan:	5,4,3,2,1 MHz Schritte
Kanalspeicher:	10000 Kanäle
Mosaik:	2x2, 3x3
PIG:	Bild und Ton im Menü
Farbe:	silber
Unicable:	wird unterstützt



VANTAGE®

www.vantage-digital.com

