

co@xLAN SAT-Multischalter 9x8 mit Stromversorgung co@xLAN 98

SAT-Multischalter mit Remote-Stromversorgung für Teilnehmer-Anschlussdosen co@xLAN 14/24 und integr. HomePlugAV-Modem.

Anschlüsse:



8 x Eingang SAT (F): Ausgang Teilnehmer:	950 - 2150 MHz Verstärkung 20 dB / max. 94 dBµV - 6 dB @ 950 MHz / - 2 dB @ 2150 MHz
1 x Eingang TV (F): Ausgang Teilnehmer 1-4: Ausgang Teilnehmer 5-8:	87 - 862 MHz - 16... - 20 dB - 16... - 19 dB
Netzwerk/LAN/DSL (RJ45):	1,8 - 30 MHz Datengeschwindigkeit: bis 200 Mbit/s Stromverbrauch Betrieb: 130 mA Stromverbrauch Standby: 40 mA
8 x Ausgang Teilnehmer (F):	2 - 2150 MHz mit Stromversorgung 12,5 V-DC für Dose co@xLAN 14/24
Steuersignal	DiSEqC 2.0
LNB-Betriebsspannung	13 VDC (Lieferung inklusive Netzteil)
Abmessungen	210 x 210 x 40 mm

co@xLAN 98 Multischalter Funktions-LED's:



Der Multischalter co@xLAN 98 verfügt über 3 LED's, die den Betriebszustand einer LAN-Verbindung anzeigen:



LED links: (grün)	Betrieb (Power/Standby) Das HomePlugAV-Modem ist in Betrieb
LED Mitte: (gelb)	Leuchtet bei erfolgreicher LAN-Verbindung zu einem weiteren co@xLAN - Bauteil.
LED rechts: (gelb)	Leuchtet bei aktivem Daten- Verkehr (Traffic) zwischen weiteren co@xLAN - Bauteilen.