

Schaltsteckdose

HmIP-PS-2, HmIP-PS-2-A

Angeschlossene Geräte jederzeit und von überall ein- bzw. ausschalten: Mit der Homematic IP Schaltsteckdose können Sie angeschlossene Verbraucher bequem über die Homematic IP App, direkt am Gerät, per Taster oder Sprachsteuerung ein- bzw. ausschalten. So werden z. B. über individuelle Zeitprofile das Leselicht, der Fernseher oder die Dekobeleuchtung ganz automatisch ein- bzw. ausgeschaltet.



HIGHLIGHTS

- Push-to-Pair
- Kompakte Bauform
- Steuert angeschlossene Verbraucher flexibel über Taster oder Fernbedienungen
- Einrichten von Schaltprofilen

ANWENDUNGSBEREICHE

Heizung und Raumklima, Licht und Beschattung, Sicherheit und Alarm

LIEFERUMFANG

Schaltsteckdose
Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10 – +35 °C
Gewicht	154 g
Abmessungen (B x H x T)	70 x 70 x 39 mm (ohne Netzstecker)
Stromaufnahme	13 A max.
max. Schaltleistung	2990 W
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	< 0,2 W
Relais	1x Schließer, 1-polig, µ-Kontakt
Lastart	Ohmsche Last
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m
Funk-Frequenzband	868,0–868,6 MHz / 869,4–869,65 MHz

LOGISTISCHE DATEN

Farbe	Weiß	Anthrazit
Artikelnummer	157338A0	161613A0
EAN-Code	4047976573387	4047976616138
Kurzbezeichnung	HmIP-PS-2	HmIP-PS-2-A
Verpackungseinheit	45	45
Maße Verpackung	122 x 112 x 97 mm	122 x 112 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	290 g	290 g

DIE INTELLIGENTE STECKDOSE FÜR DEN ALLTAG

Schaltet nahezu alle herkömmlichen Elektrogeräte wie gewünscht – über Homematic IP Taster und Fernbedienungen, per Sprachbefehl, direkt am Gerät oder per Homematic IP App, egal ob von Zuhause oder unterwegs. Es können beispielsweise Stehleuchten, Radios, Luftbefeuchter, Ventilatoren oder Geräte mit höheren Leistungen wie elektrische Heizkörper gesteuert werden.

So lassen sich die Geräte dem Alltag anpassen und können z. B. zu jeder gewünschten Zeit oder in Abhängigkeit von Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang automatisch ein- und ausgeschaltet werden.

KEIN UNNÖTIGER ENERGIEVERBRAUCH

Mit der Schaltsteckdose wird keine unnötige Energie von Verbrauchern im Stand-by-Betrieb verschwendet. Das Gerät schaltet Elektrogeräte nur dann ein, wenn sie gebraucht werden. So wird beispielsweise in der Nacht die Stromzufuhr zum TV automatisch ausgeschaltet und erst am nächsten Morgen wieder eingeschaltet. Hat man einmal ein Gerät vergessen, kann dies über die App auch aus der Ferne bequem wieder ausgeschaltet werden. Ein zusätzliches Plus bietet die geringe Ruhestromaufnahme, was die Schaltsteckdose besonders stromsparend macht.

EINFACH LOSLEGEN

Die Montage erfolgt kinderleicht einfach durch Einstecken in eine Standard-Steckdose – fertig! Dank der kompakten Bauweise blockiert das Gerät keine umliegenden Steckdosen.

"ALEXA, SCHALTE DEN FERNSEHER AUS!"

Die Schaltsteckdose lässt sich bequem vom Sofa aus bedienen – ganz einfach per Sprachbefehl mit Amazon Alexa oder Google Assistant.

REICHWEITENVERLÄNGERUNG

Das Gerät kann optional zur Reichweitenverlängerung des Funk-Signals eingesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie im Homematic IP Anwenderhandbuch.