

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Jackery Explorer 1000. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, insbesondere die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen an einem leicht zugänglichen Ort auf.

In Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften liegt das Recht der endgültigen Auslegung dieses Dokuments und aller zugehörigen Dokumente zu diesem Produkt beim Unternehmen.

Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Aktualisierung, Überarbeitung oder Beendigung keine weiteren Benachrichtigungen erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Produktname	Jackery Explorer 1000
Modell-Nr.	JE-1000D
Kapazität	30.4Ah/35.2V DC (1070Wh)
Zellchemie	LiFePO4
Gewicht	Etwas 23,8 lbs / 10,8 kg
Abmessungen	32,7 × 22,4 × 24,7 cm (12,87 × 8,82 × 9,72 Zoll)
Nutzungsdauer	4000 Zyklen bis 70%+ Kapazität
DC-Eingang	2 x DC 8mm Anschlüsse: Einzelanschluss 12-16V (Betriebsspannung) = 8A Max, Doppelanschluss 8A Max; Einzelanschluss 16-60V (Betriebsspannung) = 10,5A Max, Doppelanschluss 21A/400W Max
AC-Eingang	220V-240V~ 50Hz, 10A Max
2 x AC-Ausgang	230V~ 50Hz
AC-Gesamtleistung	1500W Nennleistung, 3000W Überspannungsspitze
USB-C1-Ausgang	30W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=2,5A, 15V=2A, 20V=1,5A
USB-C2-Ausgang	100W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A
USB-A-Ausgang	18W Max, 5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1,5A
Auto-Anschluss	12V=10A
Ladetemperatur	0°C~45°C (32°F~113°F)
Entladetemperatur	-10°C~45°C (14°F~113°F)

Zertifizierungen



※ USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.


LIEFERUMFANG

①




Jackery Explorer 1000

②



AC-Ladekabel

③



Benutzerhandbuch