

## LED-Lampe

00176583 WLAN-LED-Lampe, E14, 5,5W, RGBW, ohne Hub, für Sprach-/App-Steuerung



### Highlighttext:

- smarte Lichtsteuerung mit der WLAN-LED-Lampe in Kerzen-Form: Lichtspender, Effektbeleuchtung oder besondere Lichtatmosphären erzeugen – ganz einfach per App- oder Sprachsteuerung, z.B. aus 16 Mio. Farben wählen, dimmen oder Farbtemperatur ändern
- unsere WLAN-Glühbirne funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benötigen kein zusätzliches Gerät und sparen Zusatzkosten, da die WLAN-Lampe eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt
- smarter Farbrausch: Wählen Sie aus 16 Millionen Farben genau die passende für Ihre Stimmung oder Ihren Anlass – z.B. lebendiges Orange zum Start in den Tag oder bunter Farbwechsel für die Party
- Schritt für Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Solution-App können Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen
- ob Sofa oder S-Bahn: Mit der Hama Smart Solution-App steuern Sie von überall die WLAN-LED-Lampe und haben jederzeit die Kontrolle über Ihre Beleuchtung
- ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung komfortabel verschiedenste Lichteffekte mit der smarten Lampe steuern
- einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benötigt wird, haben Sie Ihre Geräte innerhalb weniger Minuten eingerichtet
- hohe Kompatibilität: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistent-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknüpfen
- verschiedenste Lichtszenarien mit der App kreieren: z.B. stufenlos dimmen mit warmweißer Farbtemperatur für eine gemütliche Atmosphäre oder Tageslicht zum Kochen oder Arbeiten einstellen
- Farbtemperatur: 2700K Warmweiß - 6500K Tageslicht
- Zeitsteuerung: Sie legen in der App fest, wann sich die WLAN-Birne z.B. ein- und ausschalten soll
- mit Ihren ins WLAN eingebundenen Geräten lassen sich Gruppen erstellen oder Szenen erschaffen, z.B. die smarte LED-Lampe mit einem Bewegungsmelder koppeln
- so lässt sich mit gezieltem Steuern Ihrer Beleuchtung Energie sparen, auch praktisch von unterwegs, falls Sie vergessen haben, das Licht auszuschalten, denn Sie sind jederzeit über den aktuellen Zustand per App oder Push-Benachrichtigung informiert
- Ihre Daten werden ausschließlich auf deutschen Servern gespeichert

### Systemvoraussetzungen:

- Betriebssystem: Android 4.4 und iOS 8.0 oder höher

### Verbraucherhinweis:

Als Erweiterung gibt es die Möglichkeit, die Geräte mit Amazon Alexa oder Google Assistant (beides separat erhältlich) zu steuern.

### Amazon Alexa:

Dazu muss der sogenannte Alexa-Skill "Hama Smart Solution" in der Alexa-App aktiviert werden. Hier wird dann das Benutzerkonto der Hama Smart Solution-App mit Alexa verbunden.

Das ermöglicht, die Geräte per Sprachsteuerung zu steuern (z.B. Ein-/Ausschalten, stufenlos dimmen, Farben wechseln).

### Google Assistant:

Dazu muss der "Hama Smart Solution"-Dienst in der Google Home App aktiviert werden. Hier wird dann das Benutzerkonto der Hama Smart Solution-App mit Google verbunden.

Das ermöglicht, die Geräte per Sprachsteuerung zu steuern (z.B. Ein-/Ausschalten, stufenlos dimmen, Farben wechseln).

### Technische Eigenschaften:

- Signalübertragung: WiFi
- Art: LED-Lampe 230V
- Bauform: Kerze
- Brennlage: 360 °

## LED-Lampe

### 00176583 WLAN-LED-Lampe, E14, 5,5W, RGBW, ohne Hub, für Sprach-/App-Steuerung

- Dimmbar: Ja
- Dimmsteuerung: App
- Kühlkörper/Gehäuse: Aluminium mit Kunststoffüberzug
- LED Typ: SMD
- LED-Anzahl: 12
- Lampen Sockel: E 14
- Lampenlebensdauerfaktor bei 6000h (min.): 0,9
- Leistungsaufnahme einer äquivalenten Glühlampe: 40 W
- Lichtausbeute: 85 lm/W
- Nennlebensdauer: 25000 h
- Optimale Umgebungstemperatur: 25 °C
- RA-Wert: 80
- Sprachsteuerung: Amazon Alexa (AVS), Google Home
- Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall (min.): 12500
- Zündzeit (max.): 0,1 s
- Durchmesser: 37 mm
- Höhe: 106 mm
- Nettogewicht: 25 gr
- Bemessungs-Lebensdauer: 25000 h
- Bemessungs-Leistungsaufnahme: 5,5 W
- Energie-Effizienz-Klasse: A+ (Werteskala von A++ bis E, Bestwert ist A++)
- Lampenlichtstromfaktor am Ende der Nennlebensdauer (min.): 0,7
- Lampenstrom: 48 mA
- Abgestrahlte max. Sendeleistung: 0,1 W
- Anlaufzeit bis zur Erreichung von 95% des vollen Lichtstroms: 0,1 s
- Bemessungs-Halbwertswinkel: 200 °
- Bemessungs-Nutzlichtstrom: 470 lm
- Betriebsspannung: 230 V
- EAR Reg.Nr.: DE 38720470
- Elektrischer Leistungsfaktor der Lampe (min.): 0,5
- Farbkonsistenz: 2,9
- Frequenzband: 2,4GHz
- Frühausfallrate: 3 %
- Gewichteter Energieverbrauch: 5,5 kWh/1000h
- Lichtstromerhalt bei 6000h: 0,8
- Nennleistungsaufnahme: 5,5 W
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Nominaler Halbwertswinkel: 200 °
- Nominaler Nutzlichtstrom: 470 lm
- Farbwiedergabeindex RA (min.): 80
- LED-Marke: Epistar
- Lichtfarbe: Multi-Colour
- Produktbereich: Home & Living
- App Steuerung: Hama Smart Solution
- Empfohlene Anwendung: Home Assistent
- Geeignet für Akzentbeleuchtung: Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (use)
- Lizenziert von/durch: Amazon
- Empfehlung für Entsorgung: Recycling über Wertstoffhof oder Sammelstelle

#### Lieferumfang:

- 1 WLAN-LED-Lampe
- 1 Schnellstartanleitung

 4 047443 446749	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	<b>hama</b> <sup>®</sup>	00176583	10	1	1