

Funk-Fensterantrieb WinMatic



Artikel-Nr.: 83373 PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- WinMatic ermöglicht bequemes Öffnen und Schließen des Fensters über Funk-Fernbedienungen
- Komfortables, lautloses und sicheres Öffnen und Schließen des Fensters per Tastendruck oder über automatische Zeitsteuerung
- Einstellbare Timerfunktion, für das automatische Wiederverschließen im Zeitbereich von 1 bis 99 Minuten
- Bedientasten am Gerät
- Akku- und Netzbetrieb möglich
- Fensterkipp-Position konfigurierbar
- Großes Statusdisplay
- Einfache Montage am rechten oder linken Fensterflügel
- Farblich an gängige Fensterprofilfarbe angelehnt
- Sicher durch AES-Authentifizierung

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|---|
| Versorgungsspannung: | 10,8 VDC über Akku-Pack (optional erhältlich) |
| Typ. Freifeldreichweite: | 200 m |
| Funkfrequenz: | 868,3 MHz |
| Standzeit Akku: | ca. 80 Tage (bei 4 Betätigungen pro Tag ohne Nachladen) |
| Display: | LC-Display 20 x 14 mm |
| Leistungsaufnahme Ruhebetrieb: | 1,2 Watt 6,5 Watt (während Akku-Ladung) |
| Schutzart: | IP 20 |
| Abmessungen (B x H x T): | 59 x 319 x 80 mm (mit Akku) |
| Gewicht: | 770 g (ohne Akku-Pack) 1110 g (mit Akku-Pack) |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|---------------------|-------------------|
| Artikelnummer: | 83373 |
| EAN-Code: | 4047976833733 |
| Kurzbezeichnung: | HM-Sec-Win |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| Maße Verpackung: | 184 x 281 x 97 mm |
| Gesamtgewicht: | 1828,8 g |

LIEFERUMFANG

| |
|--|
| Homematic Funk-Fensterantrieb WinMatic |
| Steckernetzteil |
| WinMatic Akkupack |
| Bedienungsanleitung in DE und EN |