

Funk-Dimmaktor 1-fach für Markenschalter, Phasenabschnitt, Unterputzmontage



Artikel-Nr.: 103020

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Phasenabschnitts-Dimmer zum Dimmen von Glühlampen, HV-Halogen-Lampen, NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo und für dimmbare Energiesparlampen
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen und direkte Bedienung über Schalterwippe möglich
- Kompakte Bauform zum Einbau in 60er UP-Dosen
- Einfaches Ausrichten an der Außenkontur
- Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp
- Kostengünstige Integration auch in bestehende Installationen durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen
- Geringer Montage- und Installationsaufwand
- Vorhandene Installationen und Verkabelung kann weiter genutzt werden
- Für die Installation muss ein Neutraleiter vorhanden sein

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	230 V/50 Hz
Stromaufnahme:	0,8 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	1 W
Minimale Last:	10 VA
Max. Schaltleistung:	180 VA
Lastart:	ohmsche und kapazitive Lampenlast
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	5 bis 35 °C
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	200 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Installation:	nur in Schaltdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Abmessungen (D x H):	71 x 71 x 37 mm (Tiefe Unterputz: 32 mm)
Gewicht:	43 g

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	103020
EAN-Code:	4047976030200
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Dim1PBU-FM
Verpackungseinheit:	90
Maße Verpackung:	122 x 112 x 48 mm
Gesamtgewicht:	136,4 g

LIEFERUMFANG

Funk-Dimmaktor 1-fach
 Montagematerial (2 x Schrauben
 3,2 x 15 mm, 2 x Schrauben 3,2 x 25 mm)
 Bedienungsanleitung in DE und EN

Die erforderlichen Adapter für die verschiedenen Schalterhersteller bitte separat bestellen

Technische Änderungen vorbehalten.