

DiSEqC-Schalter S.162-CW

Best.Nr. 570 623

S. 162-CW Satellitenumschalter auf DiSEqC 2.0 - Ebene mit zwei Eingängen und einem Ausgang. Die Auswahl der Eingänge erfolgt mit Hilfe des Befehls Write N0 „Position“, bzw. des Befehls „Tone Burst“. Der Umschalter ermöglicht den Anschluss von zwei Antennen an einen Satellitenempfänger und leitet 22 kHz- und DiSEqC-Signale weiter. Eingebaut in einem wetterfesten Gehäuse zur Außenmontage. Bei der Montage sind zwingend die mitgelieferten Abdichtstutzen zu verwenden, um zuverlässigen Schutz gegen das Eindringen von Wasser zu gewährleisten!



Technische Daten des S.162-CW

| | |
|---------------------------------|---|
| Frequenzbereich | 5...2300 MHz |
| Umschaltparameter | DiSEqC Befehl „Position“, bzw. „Tone Burst“ |
| Durchlassdämpfung | 3 dB Typ. |
| Trennung zwischen den Eingängen | 35 dB Typ. |
| Stromverbrauch | 30 mA |

Anschlussbeispiel:

