

DVB-T Receiver DR9

Best.Nr. 570 852

Grundausrüstung

- KANALLISTE: 4000 Programmspeicherplätze für TV/Radio
Vorprogrammierte Kanalraster für D, I, FIN, PL, CZ and E
- SOFTWARE: DVB-Subtitling
VPS Loop Through
Favoriten-Liste
Teletext Reinsertion, OSD-Teletext
10x Timer, 1x Sleep Timer
Lautstärkeregelung
Einfache Erstinstallation mit Benutzerführung
- BILD: 4:3, 16:9, Letterbox- and Pan Scan – Function
Multifeed
- TON: Multi-Audio
Spanish Radio Descriptor
- SPRACHEN: D, GB, F, I, TR, PL, CZ, HUN
- VIDEO AUSGANG: TV Scart: CVBS, RGB, Y/C, YUV
VCR Scart: CVBS
Cinch: FBAS-Video
- AUDIO AUSGANG: 2 RCA Cinch: Stereo Audio,
1 RCA Cinch: AC-3 Streaming
- DISPLAY: 2-Farben LED
- SCHNITTSTELLEN: RS232 zum Software-/Senderlistenupdate
- UPDATE: Windows-Terminal-Software for Software-Update via RS232
- MADE IN GERMANY

Zusätzliche Optionen

- 4-stelliges 7-Segment LED-Display

Fast-OSD

- schnelle Senderumschaltung für Zapping (<1s)
- keine Verzögerungen beim Menüaufbau
- große Schrift für bessere Lesbarkeit
- benutzerfreundliches Menü

EPG (Electronic Programme Guide = elektronischer Programmführer)

- Programmvorschau über mehrere Tage (sofern von der Sendeanstalt übertragen)
- Ausführliche Beschreibungen der Sendungen (Extended Event Infos)
- Kurzbeschreibungen der Sendungen (Short Event Infos)
- Now/Next-Informationen
- Darstellung fremdsprachiger EPGs (siehe Sprachen)
- Verarbeitung mehrsprachiger EPGs (siehe Sprachen)

Senderlisteneditor (in Box)

- Kopieren, Verschieben, Löschen usw.
- blockweise Operationen
- Alphabetische Sortierung
- Automatische Sortierfunktionen
- Favoritenlisteneditor

Sendersuchlauf

- vollautomatischer Sendersuchlauf
- Einzel-Kanalsuche
- Erkennung unverschlüsselter Programme

Weiteres

- Signalstärkeanzeige (zur Positionierung der Antenne)
- Linker und rechter Tonkanal einzeln aktivierbar
- Werkzustand wiederherstellbar

Hardware

- CPU: 32 bit RISC CPU, 130MHz
- RAM: 8MB SDRAM
- Video : 2 × SCART mit Durchschleifbetrieb von VCR Scart -> TV Scart (FBAS)
- Audio: 24 Bit Audio DAC, Stereo-Cinch-Ausgang, AC-3/SPDIF
- Empfang: VHF Band III (174-230MHz), UHF Band IV und V (470-862MHz)
- Antennenspannung +5V/30mA max., Loop Through
- Bedienung: Fernbedienung, 3-Tasten-Frontbedienung

Schaltnetzteil

- 230 VAC +/-10%, 50 – 60 Hz
- Standby-Modus: TBD