

## **Anschlussbelegung:**

### **Eingang:**

Trafoseite rechts:

blau – braun -grau  
weiß – rot – schwarz  
gelb/grün

0 – 120 – 140 V  
0 – 120 – 140 V  
Abschirmung

***Anschluss an 230 V Netzspannung: N = blau, L = rot, Brücke zwischen braun und weiß***

### **Ausgang:**

Trafoseite links (Seite mit Sicherungen):

blau Sicherung - blau Litze - blau Sicherung  
schwarz Sicherung – schwarz Litze – schwarz Sicherung  
braun Sicherung – braun Litze – braun Sicherung  
rot Sicherung – rot Litze – rot Sicherung

10 – 0 – 10 V (13,35 A)  
22,5 – 0 – 22,5 V (8,9 A)  
19 – 0 – 19 V (2,8 A)  
38 – 0 – 38 V (1,45 A)

Trafoseite rechts:

rot – rot (dünne Leitungen)

115 V (2,5 A)