



Nitrox Xtended Universal Notebooknetzteil NBS-90E mit 10 Adaptern und Display im Anschlusskabel!

Mit dem Universal Notebooknetzteil NBS-90E der Marke Nitrox Xtended sind Sie in der Lage, die meisten gängigen Notebooks schnell und effizient mit Strom zu versorgen. Durch eine Vielzahl an austauschbaren Steckaufsätzen ist für nahezu jedes Modell der passende Anschluss vorhanden. Dank seiner modernen, flachen Bauform passt es zudem in jede Notebooktasche.

Eine weitere Besonderheit dieses Gerätes ist die automatische Voltanpassung, je nachdem welchen Steckaufsatz Sie benutzen! Sobald der Adapter aufgesteckt wurde, wird Ihnen auf dem Display im Kabel die passende Ausgangsspannung angezeigt. Somit ist eine fehlerhafte Bedienung, die das zu betreibende Gerät beschädigen könnte, praktisch ausgeschlossen. Zusätzlich kommt diese 90W-Version mit einer integrierten Aufladebuchse für USB-Geräte daher.

Ein echtes Allround-Aufladegerät für alle Fälle.

Irrtümer vorbehalten. Für die Richtigkeit der Information wird keine Haftung übernommen Stand: 22.02.2012

Spezifikationen

Ausgangsspannung	5-24V 6A max. 90W
Eingangsspannung	100-240V / 50-60Hz
Anzahl Tips	10
Schutzvorrichtungen	Überhitzungsschutz Überspannungsschutz Überstromschutz Kurzschlusschutz Überlastungsschutz
Geräte-Abmessungen (H/B/T)	25/59/125mm
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	270/165/50mm
Nettogewicht	320g
Bruttogewicht	680g
Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL)	1/20/500
Garantie und Gewährleistung	24 Monate Garantie
Artikelnummer	88882066
EAN-Code	4260133123083
Lieferumfang	Anschlusskabel 10 verschiedene Tips Handbuch (deutsch)
Merkmale	Aufladeanschluss für USB-Geräte Alle Statuswechsel wie Spannungsversorgung oder Ladefunktion werden automatisch vorgenommen Antistatisch für störungsfreien Betrieb Flammenhemmendes Schutzgehäuse Display im Kabel

Serienmäßige Adapter (A, C, D, F, G, H, I, J, K und R) geeignet für

ASUS	19V /2,64A 19V /4,74A
ACER	12V /1A /2A /2,5A /3A /3,5A /4A 19V /1,58A /3,16A /3,42A /4,74A
COMPAQ/HP	18,5V /1,1A /2,7A /3,5A /3,8A /4,9A 19V /4,9A
DELTA	19V /2,64A 20V /3,5A
DELL	19V /3,16A /3,42A 19,5V /3,34A /4,52A 20V /3,5A /4,5A
FUJITSU	16V /2,5A /2,8A /3,36A /3,75A 19V /3,16A /3,69A /4,22A
IBM	19V /4,2A
Liteon	19V /3,16A /3,42A /3,95A /4,74A
LS	20V /3,25A
NEC	19V /2,64A /3,16A
Samsung	19V /2,1A /3,16A /3,75A /4,22A /4,74A
Sony	16V /2,1A /2,5A /3,42A /3,75A /4A 19,5V /2,15A /2,7A /3A /4,1A /4,7A
Toshiba	19V /3,16A /3,42A /3,95A /4,74A
Gateway	19V /3,16A /3,42A /3,68A /4,74A
BenQ	12V /1A /2A /2,5A /3A /3,5A /4A
LCD	12V /1A /2A /2,5A /3A /3,5A /4A
Panasonic	16V /2,5A