

Innenkamera – basic

HmIP-CI-B

Die Innenkamera – basic ermöglicht eine zuverlässige Videoüberwachung im Innenbereich. Live-Video- und Audiostreams lassen sich jederzeit über die Homematic IP App abrufen. Die intelligente Bewegungserkennung erfasst relevante Ereignisse automatisch und meldet sie per Push-Mitteilung.



TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung Steckernetzteil (Eingang)	100 V–240 VAC / 50 Hz
Leistungsaufnahme Steckernetzteil (max.)	4,5 W
Versorgungsspannung Stromaufnahme	5 VDC (SELV) 1.000 mA max.
Umgebungstemperatur	–20 bis +50 °C
Abmessungen (BxHxT)	55 x 45 x 88 mm
Kabellänge	200 cm ± 5 cm
Gewicht	91 g
Micro-SD-Kartenslot bis max. (FAT32-Format)	256 GB
WLAN-Sicherheit	128-Bit WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK
WLAN-Frequenzen	2412–2472 MHz (max. power <20 dBm) 5150–5725 MHz (max. power <23 dBm)
Auflösung	3 MP
Min. Helligkeit	Farbe: 0.1 Lux @ F2.0; Schwarz/Weiß: 0.01 Lux @ F2.0
Effektive Pixel	2304 (H) x 1296 (V)
Bildsensor	1/2.8" 3 Megapixel CMOS
Linse	3.6 mm @ F2.0, 85°/50°/100°
Bitrate	32 Kbps – 2 Mbps
Framerate	1–25 fps
Kompressionsverfahren	H.264
2-Wege-Audio	Halbduplex
Speicher lokal und Cloud	256 GB, 6 s (Event)

HIGHLIGHTS

- Live-Video und Audio per App abrufbar
- Intelligente Bewegungserkennung mit Push-Mitteilungen
- Klare Aufnahmen dank Tag- & Nachtmodus
- Lokale KI-Erkennung von Geräuschen und Bewegungen
- Flexible Positionierung durch magnetischen Standfuß

ANWENDUNGSBEREICHE

Sicherheit und Alarm

LIEFERUMFANG

Innenkamera – basic
Bedienungsanleitung
1x Netzadapter (Ausgang: 5 V DC, 1 A), Weiß
1x USB-C-Kabel, Länge: 2,00 m ± 0,05 m, Weiß
1x Klebepad

LOGISTISCHE DATEN

Variante	Weiß
Artikelnummer	162941A0
EAN-Code	4047976629411
Kurzbezeichnung	HmIP-CI-B
Verpackungseinheit	20
Maße Verpackung	84 x 84 x 153 mm
Gewicht inkl. Verpackung	435 g

ECHTZEITÜBERWACHUNG PER APP

Die Kamera bietet jederzeit Live-Zugriff auf Video- und Audiostreams über die Homematic IP App. Nutzer können jederzeit nachsehen, was in ihrem Zuhause passiert – unabhängig vom Standort.

VIDEOS SPIEGELN

Die Kamera passt die Bildausrichtung automatisch an, damit Videos unabhängig von der Montageposition korrekt dargestellt werden.

ZUVERLÄSSIGE BEWEGUNGSERKENNUNG FÜR SOFORTIGE BENACHRICHTIGUNG

Die integrierte Bewegungserkennung überwacht kontinuierlich den Innenbereich und meldet erkannte Aktivitäten umgehend per Push-Mitteilung. Dadurch erhalten Nutzer sicherheitsrelevante Informationen in Echtzeit und können unmittelbar reagieren.

FLEXIBLE AUFZEICHNUNGSOPTIONEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE EINSATZZWECKE

Die Kamera kann rund um die Uhr auf eine SD-Karte aufzeichnen oder kurze Ereignisclips in der Cloud speichern. Nutzer können so zwischen dauerhafter oder ereignisbasierter Speicherung wählen. Beide Varianten sind direkt in der App abrufbar, sodass wichtige Aufnahmen jederzeit verfügbar sind.

LEISTUNGSSTARKE BILDQUALITÄT BEI TAG UND NACHT

Die Innenkamera liefert auch bei schwacher oder fehlender Beleuchtung klare und gut erkennbare Aufnahmen. Ein automatischer Wechsel zwischen Tag- und Nachtmodus stellt sicher, dass die Bildqualität zu jeder Tageszeit konstant hoch bleibt – ohne den Einsatz zusätzlicher Lichtquellen. Dadurch wird eine permanente und verlässliche Überwachung sichergestellt.

KI-ANALYSE FÜR INDIVIDUELLE EINSATZZWECKE

Die lokale KI-Erkennung analysiert Geräusche und Bewegungen direkt im Gerät, um relevante Ereignisse zuverlässig zu identifizieren und Fehlalarme zu reduzieren.

FLEXIBLE POSITIONIERUNG DURCH MAGNETISCHEN STANDFUSS

Mithilfe des magnetischen Standfußes lässt sich die Kamera einfach an einem gewünschten Ort positionieren und auf den zu überwachenden Bereich ausrichten.