Classic A413
Einfach flexibel mit Anrufbeantworter

- **Einfaches kopieren der Handydaten (Tel.buch) via SIM-Card Reader**
- **Anrufbeantworter mit Fernabfragemöglichkeit**
- **Raumüberwachung (Babyphone)**
- **Freihändig telefonieren dank dem optionalen Headset**
- **Hintergrundbeleuchtetes (blau), grafisches 5-Zeilen Display**

Leistungsmerkmale:

- Anrufbeantworter:
  - Bis zu 20 Minuten Aunahmekapazität
  - Bedienung über Basisstation und Handapparat möglich
  - Vorprogrammierte Ansagen (4Sprachen)
  - Möglichkeit zur Aufnahme von individuellen Ansagetexten
  - Schlussansage-Text
  - Mithören / Mitschneiden
  - Fernabfrage mit PIN-Code
  - Möglichkeit zum aufsprechen eines Memo's
  - Rufanzahl einstellbar
  - Anzeige der Restspeicherkapazität
- Hintergrundbeleuchtetes (blau), grafisches 5-Zeilen Display
- Display-Kontrast einstellbar
- 10 polyphone Rufmelodien am Handapparat
- 5 klassische Rufmelodien (Handapparat und Basis)
- Speicher für bis zu 100 Namen und Rufnummern
- Namensanzeige, wenn im Telefonbuch gespeichert
- SIM-Karten-Leser/Schreiber
- SIM-Karten Kopierfunktion
- Termin-Manager (Alarm/ Termine)
- Swisscom-Taste (Smily)
- Freisprechfunktion am Handapparat
- Menüführung in 4 Sprachen
- Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung (10 Nummern)
- Eco-Mode (nur möglich, wenn ein HA angemeldet ist)
- Verstellbare Ruftonlautstärke (6 Stufen&Crescendo)
- Ausschaltbarer Rufton
- Verstellbare Hörerlautstärke (5 Stufen)
- Rufton unterschiedlich Extern-/Intern-Anrufe
- Datum/Zeit
- DECT / GAP
- Direktruf
- Mikrofonstummschaltung (Mute)
- Gebührenanzeige während des Gesprächs
- Gebührenanzeige, alle Gespräche
- AAA Standardakku (2 Stück NiMH)
- Betriebsdauer:
  - Bereitschaft: bis 170 Stunden
  - Gespräch: bis 13 Stunden
  - Ladedauer bis 13 Stunden
- Reichweite:
  - im Freien: bis 250 m
  - in Gebäuden: bis 40 m
- *Senden und empfangen von Kurznachrichten (SMS)
- *Anzeige der Nummer des Anrufenden (CLIP)
- *Anruferlisten

*Hinweis: ist abhängig vom Netzbetreiber.

Schnittstellen

- SIM-Karten-Leser
- Headset-Anschluss (2,5mm Chinch) (Headset im Lieferumfang inbegriffen)

Ausbaubarkeit

- Bis zu 6 Handapparate pro Basisstation
- Ein Handapparat an bis zu 4 Basisstationen
- Option: Repeater

Beim Betrieb von mehreren Handapparaten

- Telefonbuchtransfer
- Gratis telefonieren zwischen Handapparaten
- Gleichzeitig 2 interne und 1 externes Gespräch möglich
- Interne Rückfrage während dem Gespräch
- Makeln
- Konferenz (1 extern/ 2 intern)