

Funk-Schaltaktor 4-fach, Wandmontage

Artikel-Nr.: 99082
PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Ermöglicht beispielsweise das Schalten von Niederspannungsverbrauchern oder weiteren Relais auf Grund von Funkbefehlen
- 4 unabhängige Schaltkanäle
- 4 Tasten zum direkten Bedienen am Gerät
- Durch direktes Anlernen von z. B. Funk-Tastern oder Funk-Fernbedienungen können Verbraucher bequem geschaltet werden
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen an einen Schaltkanal möglich (auch ohne Homematic Zentrale CCU2)
- Relaiskontakt: Schliesser (4x) potentialfrei
- Geringe Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb
- Kanal-LEDs zur Statusanzeige
- Stromversorgung über ein externes Netzteil möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Maximale Einschaltdauer einstellbar (nur über die Homematic Zentrale CCU2)

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	7-15 V DC
Stromaufnahme:	26 mA
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	0,2 W
Max. Schaltleistung:	1 A (ohmsche Last), 42 VDC, 30 VAC
Relais:	4x Schließer
Schutzart:	IP20
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Abmessungen (B x H x T):	89 x 99 x 26 mm
Gewicht:	81 g

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	99082
EAN-Code:	4047976990825
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Sw4-WM
Verpackungseinheit:	90
Maße Verpackung:	122 x 112 x 48 mm
Gesamtgewicht:	152,4 g

LIEFERUMFANG

Funk-Schaltaktor 4-fach
 Bedienungsanleitung in DE und EN