



WLAN IP Kamera

mit Motorsteuerung

Diese motorisierte SCHWAIGER® Netzwerkkamera ist ein idealer Überwacher für Innenräume. Sie ist einfach zu installieren und kann über die Schwaiger App in das Home Automation Netzwerk integriert oder per QR-Code mit dem Smartphone oder Tablet verbunden werden. Die kostenlose App sorgt

für einen weltweiten Zugriff auf das Gerät. Für eine klare Nachsicht sorgen 12 Infrarot LEDs. Sobald die Kamera eine Bewegung erkennt, kann eine Benachrichtigung auf das Smartphone erfolgen. Bild- und Tonaufnahmen können automatisch auf eine Micro-SD-Karte gespeichert werden.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

ZHK18
4004005699937



Letzte Aktualisierung: 04.05.2017



HIGHLIGHTS (ZHK18)

- Plug & Play-Anzeige mit Ihrem Smartphone oder Tablet
- 2-Wege-Audio
- Steuerung zum Schwenken und Neigen über die App
- P2P (Peer-to-Peer) Technologie, ohne lästige IP-Einstellungen
- Kostenlose Android sowie iOS Applikation für einen weltweiten Zugriff auf die Kamera
- Einfaches Verbinden der Kamera per QR-Code mit dem Smartphone oder Tablet
- Bewegungserkennung mit Alarmfunktion und Benachrichtigung per E-Mail, mit JPEG Bilddatei
- Micro SD Schnittstelle für Audio-/Videoaufzeichnungen
- Automatische Infrarot LED Beleuchtung für Nachtsicht
- Lieferumfang: Kamera, Netzteil, Halterung, Antenne, 2x Schraube und Dübel, Bedienungsanleitung
- Protokoll: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, NTP, P2P

TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse	1x RJ45 Buchse 1x 5 V DC Buchse
Spannungsversorgung	100 - 240 V AC , 50 Hz 5 V DC , 2000 mA, 3,6 W
Objektiv	M12/f3,6 mm
Betrachtungswinkel	horizontal: 39,3 ° vertikal: 26,8 ° diagonal: 46,5 °
Speichermedium	optional: micro SD™ max. 32 GB
Auflösung (Video)	VGA (640*480)/720p (1280*720)
Lautsprecher	Ja
Mikrofon	Ja
Farbe	Weiß
Gewicht	290 g
Abmessungen (Breite)	90 mm
Abmessungen (Höhe)	130 mm
Abmessungen (Tiefe)	90 mm
Verpackungsart	Karton



Letzte Aktualisierung: 04.05.2017